



Inklusive Control it 1 –
Universalfernbedienung für Pro-
Ject Verstärker & CD Spieler

Stereo Box E

Kompakter integrierter Hi-Fi-Stereo-Verstärker

UVP 299 Euro

Farboptionen:  

- Ultrakompakter Vollverstärker
- Analoge Lautstärkeregelung mit Motor-Potentiometer
- 3 analoge Eingänge (1x Phono MM, 1x RCA & 1x 3,5mm)
- 3 digitale Eingänge (2x optisch, 1x koaxial SPDIF)
- USB-C-Ausgang zur Stromversorgung von Streamern
- Drahtloses Bluetooth-Streaming
- Subwoofer-Ausgang
- Vergoldete RCA-Anschlüsse
- Isolierte Lautsprecherausgänge
- Inklusive Control it 1
- Frontplatte und Bedientasten aus gebürstetem Aluminium
- Hochwertiges Stahlgehäuse schützt die empfindliche Verstärkerelektronik vor äußeren Einflüssen
- Erhältlich in Schwarz oder Silber

Verstärkerleistung: 2 x 21 W/40 W @ 8/4 Ohm (1 %THD)
Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz: < (-0,3 dB; -2,5 dB)
SNR: 90 dB - „A“-gewichtet
Kanaltrennung: 60 dB @ 1kHz
THD: < 0,12% at 5 W / 4 ohm
Verstärkung: 25 dB
Phono MM Eingang: 1 x RCA mit Erdungsschraube
Line Level Eingänge: 1 x RCA, 1x 3,5mm Klinke
Subwoofer Ausgang: 1x RCA
Bluetooth: 5.0, aptX, aptX HD, A2DP Pro il
Lautsprecheranschluss: 4 mm Ø Bananenbuchsen, gabelförmige Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
Netzgerät: 20 V/3 A DC; 100 - 240 V, 50/60 Hz
Standby Leistungsaufnahme: < 0,5 Watt
Maße B x H x T (mm): 206 x 51 x 115 (186) mm
Gewicht: 2 kg ohne Netzteil

HiFi-Stereo war noch nie so günstig

Die Stereo Box E bringt die **Komplettlösung für Ihre HiFi-Anlage** in eine komplett neue erschwingliche Preisregion. Die Schaltung wurde speziell für einen **korrekten und audiophilen HiFi-Stereogenuss** entwickelt. Während bei anderen modernen, **Budget-Verstärkern** oft die **Featureliste Vorrang vor der Klangqualität** hat, wird bei der **Stereo Box E** an **keiner Ecke gespart**, um eine **Audioqualität zu erreichen**, die man sonst nur bei **viel teureren Verstärkern** findet.

Hochwertiger Verstärker

Die Stereo Box E verfügt über eine **vollständig analoge Vorverstärkerstufe**, die sicherstellt, dass vom Eingang bis zum Ausgang **kein Detail verloren geht**. Der **rauscharme Endverstärker** erledigt den Rest und bietet Ihnen einen **lebensechten musikalischen Klang**.



Aufrüstbarkeit und Kompatibilität

Die Stereo Box E bildet die Basis für ein großartiges HiFi-Stereo-Setup. Dank unseres modularen Produktportfolios können Sie die Produkte auch zwischen verschiedenen Linien kombinieren, sodass Sie Ihr HiFi-Setup problemlos erweitern können.

Das rechts abgebildete Setup besteht aus der Stereo Box E, der CD Box E und unserer Tuner Box S3 DAB+, die FM-, DAB+- und Internetradio-Funktionen hinzufügt.

Die Stereo Box E ist zusätzlich in sorgfältig aufeinander abgestimmten und ausgewählten Sets erhältlich, um Ihnen den Einstieg in echtes HiFi-Stereo so einfach und schnell wie möglich zu machen.

Bereit für jedes Eingangssignal

Mit **7 Eingängen** ist sie für jede Art von Quellgerät gerüstet. Sie bietet einen **Phono-Cinch-Eingang für MM-, MI- oder High-Output-MC-Tonabnehmer** sowie **zwei Line-Eingänge für z. B. die CD Box E**. Über die koaxialen oder optischen **S/PDIF-Eingänge** können Sie auch digitale Quellen wie Ihren **Fernseher** über den **exzellenten hochauflösenden DAC** der Stereo Box E nutzen. Wenn Sie Ihre Musik von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder PC **streamen** möchten, können Sie einfach den **hochauflösenden AptX HD-fähigen Bluetooth 5.0-Eingang** nutzen. Der **USB-C-Ausgang** auf der Rückseite versorgt viele **moderne Streamer** mit **sauberem Strom**, so dass Sie **kein separates Netzteil** für sie benötigen.

Musik ganz privat genießen

Genießen Sie Ihre Lieblingssongs auch ganz allein über Ihren Kopfhörer. Schließen Sie diesen einfach über den 6,3 mm Klinkenstecker an und die Stereo Box E schaltet den Ausgang automatisch auf Ihren Kopfhörer um.

Robustes Stahlgehäuse

Unsere neue Stereo Box E ist mit einer schönen Frontblende aus gebürstetem Aluminium in Schwarz oder Silber mit Vollaluminium-Tasten erhältlich. Das robuste Stahlgehäuse schützt die empfindliche Verstärkerelektronik vor Störungen von außen.

